

Balun CAT TV

Balun actif, jusqu'à 862 MHz,
pour la distribution des signaux CATV



Balun CATTV

Description

Le Balun CAT TV convertit le signal symétrique (100 ohms), qui est transféré à partir du Panneau CAT TV sur le câblage structuré, vers un signal de sortie asymétrique coaxial (75 ohm) pour la connexion à un dispositif d'utilisateur (par exemple, télévision, radio). Un Balun CAT TV séparé est nécessaire pour chaque lien où un dispositif d'utilisateur doit être raccordé. Un commutateur à 3 positions permet d'ajuster en fonction de la longueur des câbles, de l'atténuation et de l'égalisation.

Application

For the distribution of CATV signals over structured premises cabling.

Propriétés électriques

Niveau de signal maximum	77 dB μ V
Niveau de signal minimum	60 dB μ V

Versions

Numéro de matériau	Produit	HF Sortie 1	HF Sortie 2	Plage de fréquence en arrière	Plage de fréquence en avant	Poids [kg]
1411769	Balun CAT TV avec canal retour 5-65 MHz	1x IEC plug, 75 ohm, for TV/ radio	1x F-type jack, 75 ohm, for data	5-65 MHz	85 - 862 MHz	0,12 kg