

CAT TV-Balun

Aktiver Balun bis 862MHz,
zur Verteilung von CATV-Signalen



CAT TV-Balun

Beschreibung

Der CAT TV-Balun wandelt das vom CAT TV-Panel über die anwendungsneutrale Verkabelung empfangene symmetrische Signal (100 Ohm) in ein für Endgeräte (z. B. TV-Gerät, Radio) verständliches unsymmetrisches Koaxsignal (75 Ohm) zurück. Für den Anschluss jedes einzelnen Endgeräts wird ein separater CAT TV-Balun benötigt. Individuelle Link-Längen- und Frequenzkompensation über 3-stufigen Schalter. Fernspeisung über CAT TV-Panel. Anpassung von Dämpfung und Schräglage.

Anwendung

Verteilung von CATV-Signalen über eine anwendungsneutrale Gebäudeverkabelung.

Elektrische Eigenschaften

Maximaler Signalpegel	77 dB μ V
Minimal signal level	60 dB μ V

Versionen

Artikelnummer	Produkt	HF Ausgang 1	HF Ausgang 2	Frequenzbereich rückwärts	Frequenzbereich vorwärts	Gewicht [kg]
1411769	CAT TV-Balun mit Rückkanal 5-65 MHz	1x IEC plug, 75 ohm, for TV/radio	1x F-type jack, 75 ohm, for data	5-65 MHz	85 - 862 MHz	0,12 kg